

## Medidor de espesores y revestimientos



### Características

- Medición por inducción magnética y por la corriente de Foucault (Eddy Current).
- Medición de espesor de revestimientos NO Conductores como pintura, goma, plástico...en metales NO magnéticos como aluminio, cobre, zinc...
- Hasta 1.500 cuentas con salida de datos por USB.
- Pantalla LCD Digital.
- Medición de espesor de revestimientos NO Magnéticos como pintura, esmalte, goma, aluminio, cromo, cobre...en metales magnéticos como materiales con base de acero y de ferrita, diferentes aleaciones de acero o en aceros forjados magnéticos. No en metales austeníticos o con débil magnetismo.

### Gama del Artículo

| Código | Dimensión (mm) | Peso (kg) | Pila (incluida) |
|--------|----------------|-----------|-----------------|
| 57726  | 88 x 67 x 30   | 0,12      | 3 x AAA 1,5 V   |

### Especificaciones técnicas

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Método de medición  | Inducción magnética y Eddy Current         |
| Rango de medición   | 0 - 1500 µm                                |
| Resolución          | 0 - 999 µm (0,1µm) / 1000 - 1500 µm (1 µm) |
| Precisión           | 0 - 100 µm (±1,5µm) / 100 - 1500 µm (1,5%) |
| Tiempo de respuesta | 50 ms                                      |